

JELZÉSI RENDSZEREK 2013

1. Követelmények, osztályozás
2. Jelzők műszaki jellemzői

21 A jelzők felépítése és láthatósága



3. Jelzési rendszerek alapelvei
4. Redundancia, korlátozott üzemmódok
5. Jelzési rendszer példák

2. Jelzők műszaki jellemzői


1. A jelzők felépítése
2. Optikai jellemzők
3. Fényvisszaverő bevonatok
4. A jelzőlámpák vezérlése és ellenőrzése

Helyhez kötött jelzők

- Alakjelzők
 - karos (optikai telegráf), tárcsás, kiegészítő nyíl
 - kar/tárcsa/nyíl pozíciója
- Fényjelzők
 - kiindulás a kivilágított alakjelzők
 - fénypontok színe/pozíciója
 - vörös, zöld, sárga (csak később)
 - fehér
 - kék (ritkább, pl. egyes tolatásjelzők)




Alakjelzők (MÁV fő- és előjelzők)



Bejáratí jelző
kijáratí előjelzővel



Alakjelzők (DB fő- és előjelzők)






1. Árbocos és törpe jelzők

- Árbocos jelzők
 - a jelzőlapot magas árbocra szerelik (láthatóság)
 - a jelzők elhelyezése
 - a normál közlekedési iránynak megfelelően a pálya jobb- vagy baloldalán
 - ha nincs elég hely, a jelzőlap jelzőhídon vagy konzolon
- Törpe jelzők (egyres vasutaknál)
 - csak kis sebességgel járt helyekre
 - tolatások, helyből induló vonatok

Fényjelzők


Felépítés

- árbocos jelzők
- törpe jelzők




Jelzőlapok

- Jelzőlap (egyben háttér is)
 - több lámpafej (optika) számára kö
 - (Európára jellemző)
 - lámpafejenként önálló háttér (Észak
 - Amerikára jellemző)
- Melléklap/indikátor
 - kiegészítő információ





A jelzőlapok alakja (MÁV)



1. A jelzők felépítése (2)

- Izzólámpás optika
 - lencse(rendszer) az izzólámpa fényének összegyűjtésére és párhuzamos fénysugárrá alakítására (fehér fény)
 - kis fényelnyelésű Fresnel lencsék
 - színszűrő
 - diffúzor a vízszintes és a függőleges szórásszög kialakítására
 - láthatóság messziről, közelről, ívből, egyenesből
- Különböző színű fények izzólámpás optikával
 - több lámpafejes rendszer (minden színnek külön)
 - az izzókat kapcsolják ki/be
 - egy lámpafejes (projektoros) rendszer
 - állandóan égő izzó, előtte mozgatható színszűrők
 - közbenső megoldás (pl. Olaszország)
 - a lámpafejben színenként van egy-egy izzó és hozzá színszűrő, a lencserendszer és a fény útja viszont közös
 - az izzókat kapcsolják ki/be

1. A jelzők felépítése (3)

- Fantomfények elkerülése
 - kívül árnyékoló ernyő,
 - belül matt felületek
 - projektoros optikánál nem lép fel
 - hátrány viszont a mozgatható színszűrő, gyakoribb karbantartás
- LED-es optikánál
 - az egyes LED-ekből mátrixot képeznek
 - a szín és a sugárzási irány adott: nem kell sem lencse, sem színszűrő










A melléklapok indikátorai

- Számok, betűk, geometriai formák megjelenítése
- Megoldások
 - mátrixba szervezett fényforrások, a kijelzésnek megfelelően kapcsolhatók
 - izzóhoz drága, LED jobb
 - egy fényforrás előtt mozgatható maszkok
 - hátrány a mozgó alkatrész
 - fix maszkok, önálló fényforrással (ki/be kapcsolhatók)
 - minden egyes fogalom számára egy-egy üvegszál-köteg, amely az izzólámpa fényét felbontja a kijelzendő alaknak megfelelően
 - a legkorszerűbb, izzólámpa esetén is gazdaságos.

Jelzési fogalmak megjelenítése

- Különböző színű fényekkel (colour light signals, a legelterjedtebb)
 - több optikás (minden szín számára saját optika)
 - egy optikás (közös optika a különböző színeknek)
- Azonos színű fények különböző helyzetével (position light signals)
- Különböző színű fények különböző helyzetével (colour position light signals - a színek és a pozíciók kombinációjával)

Jelzési fogalmak megjelenítése

colour light signal			
position light signal			
colour position light signal			

A jelzők láthatósága

A jelzők láthatósága

A jelzők elhelyezése

Előjelzők

Ismétlőjelzők

2. Optikai jellemzők (1)

- Egy jelzőlámpa láthatósága függ
 - a megfelelő irányú fénykibocsátás intenzitásától
 - a megfigyelő szemének érzékenységétől
 - a légkör fényelnyelő képességétől
 - időjárás-függő – távolbalátás korlátozottsága
- A jelzőlap (fekete háttér) növeli a láthatóságot
- Tipikus:
 - egy főjelző fénye **kb. 500 m-ről** nem sűrű ködben is legyen látható
- A szabad látás korlátozása
 - a jelző és a megfigyelő között lévő akadály (épület stb.) révén
 - rövid távon elfogadható (pl. felsővezeték tartó oszlop)

2. Optikai jellemzők (2)

- **Jelzők láthatósága** (rálátási távolság) a jelzők biztonságos megfigyeléséhez
- Biztosítani kell
 - egy minimális távolságot (tipikus 300 m), amin belül a jelzőt a sebességtől függetlenül folyamatosan meg lehet figyelni **MÁV F1**
 - egy minimális időtartamot (tipikusan 6-9 s), ami alatt a legnagyobb sebességgel közlekedő vonatról is folyamatosan megfigyelhető a jelző **MÁV F1**
 - a kettő ÉS kombinációját
 - Egy a megengedett vonali sebességtől függően differenciált távolságot
- Ha a minimális távolság nem biztosítható
 - ismétlő jelző a pálya mellett
 - figyelem felhívó tábla a pálya mellett
 - a jelzések megismétlése a vezetőálláson (cab signalling)



A jelzők láthatósága

A jelzők láthatósága

Folyamatos
megfigyelhetőség

	$t_{min} (s)$
SBB	6
ÖBB	9
MÁV	12

$$l_{min} = v_{max} * t_{min} = \frac{V_{max}}{3,6} * t_{min}$$

Minimális látási távolság $l_{min} (m)$	
DB főjelzők	300 – 500
DB előjelzők	200 – 300
MÁV	200
RZD ívekben	400
RZD különl. esetben	200



- **A jelzők láthatósága**

- legalább 12 s folyamatos megfigyelhetőség
- legalább 200 m

$$I_{\min} = v_{\max} * t = 1/3,6 * V_{\max} * t$$

$$I_{\min} = 10/3 * V_{\max}$$

- ha a láthatóság folyamatosan nem biztosítható, ismétlőjelző kell

A jelzők elhelyezése

- a jelzők elhelyezése
 - a normál közlekedési iránynak megfelelően a pálya jobb- vagy baloldalán
 - ha nincs elég hely, a jelzőlap jelzőhídon vagy konzolon
- Jobbjárat esetén
 - a vágány jobb oldalán
- Baljárat esetén
 - a vágány bal oldalán
- Kétvágányú pályánál a nyíltvonalon általában nincs meg a 4,5 m vágánytengelytáv
 - a vágányok külső oldalán
- Több vágány esetén (állomáson is), ha nincs meg a 4,5 m
 - jelzőhíd
 - konzol
 - törpe jelző (csak tolatásjelző, vagy helyből induló vonat számára)




Kilometrierungsrichtung

Baljárat Európában

- Nagy-Britannia
- Norvégia
- Franciaország
- Belgium
- Svájc
- Olaszország
- Portugália

Jelzőhíd vagy konzol alkalmazása



Jelzőhíd (német)




Jelzőhíd – RZD



Jelzőkonzol



Jelzők elhelyezése vágányok között



Törpe tolatásjelzők



DB




SBB



Ks




Ismétlőjelző




Törpe jelző

„Sakktábla” (DB)




Két egyvágányú pálya, de nincs hely az „A” jelző jobboldali felállítására


Előjelző alkalmazása



A főjelző csak a fékútnál rövidebb távolságról látható!!!



„Zusatzlicht”



$$L_H < 0,95 \cdot L_B$$




Ex-DB



Ex-DR



$$L_H = 568 \text{ m}$$




A jelzőtávolság (L_H)
rövidebb,
mint a fékút (L_B)


Figyelmeztető jel az előjelző előtt



Előjelzőre/bejáratati jelzőre figyelmeztető jel (MÁV)







Önálló előjelző előtt









A bejáratati jelző előjelzője
önműködő térközjelző

Ismétlőjelzők (DB, DR, MÁV)

 <p>H/V</p> <p>DB</p>	 <p>MÁV</p>	
 <p>Ks</p> <p>DB</p>		 <p>HI</p> <p>DR</p>

Ismétlőjelzők (SBB, ÖBB, RZD)

Előjelző	Ismétlő	Rendszer
		SBB L
		SBB N
		ÖBB

RZD

